

Levantina Valencia on-line

Levantina Valencia

KIT VIDEO WAY-FI 7" 1/L

Precio lista: 970,00 € Precio: **669,30 €**
Ahorre: 31.00%



DESCRIPCIÓN

El kit incluye

1437 Placa de vídeo WAY-FI 1/L con visera

1435 Monitor WAY-FI 7" COLOR con pantalla IPS táctil capacitiva.

1440 Alimentador WAY-FI 100-240 Vca 0,6A (50-60Hz) / 26Vcc-2A DIN8

Ampliaciones

1435 Monitor WAY-FI 7" COLOR con pantalla IPS táctil capacitiva.

El KIT WAY-FI puede ampliarse con hasta 2 monitores adicionales sin necesidad de alimentación extra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLACA. Ref 1437

• Montaje: En superficie. Visera antilluvia incluida necesaria para montaje.

• Grado IP / IK: IP 44 / IK 07

• Acabado material Aluminio

• Activación abrepuertas eléctrico: SÑ- (salida 12 Vcc 250 mA, bornas S+, S-). Temporizable (1-8 s.)

• Relé libre potencial para activación 2ª puerta (garaje): SÑ-. Configurable como Normalmente Abierto/Cerrado. Temporizable (1-8 s.)

• Conexión pulsador salida de zaguín: SÑ-. Activa el abrepuertas eléctrico (S+, S-) mientras se pulsa. Bornas PL, S+

• Cámara: CMOS, resolución 900 TVL. Gran angular (H=120°; V=72°). LEDs blancos (6) de iluminación de cámara con activación por sensor de luz.

• Conjunto tarjetero y pulsador: Tarjetero extraíble frontalmente y pulsador de llamada, ambos con retroiluminación azul por leds. Activación retroiluminación por sensor de luz.

• Posibilidad de placas adicionales: No

• Ajuste del volumen del altavoz: SÑ-

• Temperatura de funcionamiento: [-20°C, +55°C]

• Consumo máximo abrepuestas eléctrico: 250 mA en mantenimiento

MONITOR. Ref 1435

• Desvño de llamada a móvil: Sí- (número ilimitado de móviles que pueden emparejarse). Posibilidad de seleccionar en el monitor si la llamada suena a la vez en el monitor y en el smartphone o primero en el monitor y después en el smartphone (tiempo de retardo programable 5-25 s.). También puede desactivarse el desvño desde el monitor.

• Montaje: En superficie (conector de pared incluido)

• Pantalla: Táctil capacitiva de 7" (formato panorámico 16:9). Resolución 1024 x 600 píxeles. Gran ángulo de visibilidad (tecnología LCD IPS). Interfaz de usuario intuitivo compatible con las operaciones de deslizamiento.

• Leds: Blanco: monitor Activado; Morado: No-molestar Activado; Verde: Fotos/Vdeos pendientes de visualizar

• Modo de conversación: Manos libres

• Conexiones para timbre de puerta: Sí- (bornas GND, BELL)

• Fecha y hora: Sí- (Hora: formato 24h; Fecha: formato configurable). Programable manualmente desde el monitor o sincronizar desde la APP.

• Modo No molestar: Sí-. Activación/Desactivación inmediata y/o temporizada para una franja horaria del día.

• Captura de fotos: Sí-. Automática-Desactivable (desactivada por defecto) y Manual. 100 fotos sin tarjeta Micro SD, 1.000 con Micro SD. Las fotos en el monitor se pueden copiar a la tarjeta Micro SD.

• Captura de vídeos: Sí-. Automática-Desactivable (desactivada por defecto) y Manual. Sólo con tarjeta Micro SD 8-32 GB, no incluida en el kit. Hasta 128 vídeos de 15 s.

• Borrado fotos y vídeos: Sí-. Uno a uno, selección varios, selección todos. Al llegar al límite de almacenamiento borra las más antiguas. Opción de formatear la Micro SD. Activado por defecto el borrado a los 30 días.

• Histórico de llamadas (con fecha y hora): Sí-. Fotos y vídeos se almacenan con fecha y hora.

• Auto-on (visualización de la calle desde el monitor): Sí-

• Apertura puerta peatonal (abrepuestas eléctrico): Activa salida 12 Vcc (Bornas S+, S- en placa).

Tiempo de apertura programable (1-8 s.)

• Apertura puerta garaje (abrepuestas electromagnético): Activa relé (Bornas COM, O/NC). Tiempo de apertura programable (1-8 s.)

• Ajustes de imagen: Sí- (Brillo, Contraste y Color)

• Ajuste de volumen de llamada y conversación: Sí- (niveles de 0-8)

• Función intercomunicación interna en la vivienda: Sólo entre monitores (no con los smartphones).

Posibilidad de llamada a uno o llamada a todos. Máximo hasta 3 monitores por vivienda (1 Principal y 2 Adicionales)

• Idiomas de los menús: 16

• Melodías de llamada: 16. Seleccionables para: llamada de placa, timbre de puerta, llamada de intercomunicación.

• Compatibilidad con cámaras CCTV: No

• Función apertura para profesionales (Doormatic): No

• Conexiones: Bus (B, B); Timbre de puerta (GND, BELL); Ranura para la tarjeta Micro SD (8-32 GB); Conector Micro USB para adaptador Micro USB a RJ45 (Ethernet), incluido cable; Interruptor de adaptación de impedancias para la señal de vídeo (dipswitch 1 ON al final de línea)

ALIMENTADOR

• Características: 100-240Vca, 0.6A (50-60Hz) / 26Vcc, 2A. Montaje carril DIN 8

APP-SMARTPHONE

• App: Gratuita. Compatibilidad iOS (9.0 o superior); Android (5.1 o superior)

• Funcionamiento: Wi-Fi y/o 3G/4G

- â€¢ NÂ° mÃ¡ximo de emparejamientos por instalaciÃ³n: ilimitado
- â€¢ NÂ° mÃ¡ximo de instalaciones por smartphone: ilimitado
- â€¢ Auto-on (visualizaciÃ³n de la calle desde el monitor): SÃ-
- â€¢ Apertura diferenciada puerta vivienda y puerta garaje: SÃ- (mediante cÃ³digo de seguridad)
- â€¢ Captura de fotos y grabaciÃ³n de vÃ-deos: Manual (almacenamiento en el smartphone Ãnicamente)
- â€¢ Modo de conversaciÃ³n: Configurable Manos libres (por defecto) / Pulsar-para-hablar
- â€¢ CancelaciÃ³n del micrÃ³fono (mute) y altavoz (silencio): SÃ-
- â€¢ Modo de visualizaciÃ³n: Ajustable (25 fps, 10 fps, imagen fija+ audio). OpciÃ³n pantalla completa.
- â€¢ Registro de llamadas: SÃ- (perdidas, recibidas, con informaciÃ³n de fecha y hora)

Medidas del producto embalado:Â 21x28,8x11,5 cm

EAN 13:Â 8424299014319

[InformaciÃ³n](#)